ASSMANN WSW components

# Checkliste FFC / FPC Kabel
# Checklist FFC / FPC cable

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Serien Nr. / Series No. | AFFC |
| 2. | Raster / Pitch: | x |
| 3. | Polzahl / Number of Conduct | xx |
| 4. | Material: Kupfer Leitung Größe<br>Material: Copper Conductor Size | xx |
| 5. | Anschlusstyp / Terminal Types : | xx |
| 6. | Gesamtlänge / Overall Length (mm) | xxx |

## 1: Serien Nr. / Series No.

## 2: Raster / Pitch:

| X | Raster / Pitch (mm) | Länge der Abisolierung* / Strip length* (mm) | Länge der Unterstützungsstreifen* / Support tape length* (mm) |
|---|---|---|---|
| A | 2.54 | 5.00 | 10.00 |
| B | 1.25 | 5.00 | 10.00 |
| C | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| D | 0.80 | 4.00 | 8.00 |
| E | 0.50 | 4.00 | 8.00 |

*Max. Länge der Unterstützungsstreifen: 20,00mm
Max. support tape length: 20.00mm

## 3: Polzahl / Number of Conduct: 04 ~ 32

## 4: Material: Kupfer Leitung Größe
## Copper Conductor Size

| xx | Größe / Size | Raster / Pitch | |
|---|---|---|---|
| | Dicke / Thickness | Breite / Width | mm |
| 01 | 0.1 | 1.27 | 2.54 |
| 02 | 0.1 | 0.8 | 1.25 |
| 03 | 0.05 | 0.8 | 1.25 |
| 04 | 0.1 | 0.7 | 1.00 |
| 05 | 0.05 | 0.7 | 1.00 |
| 06 | 0.035 | 0.7 | 1.00 |
| 07 | 0.1 | 0.5 | 0.80 |
| 08 | 0.05 | 0.3 | 0.50 |
| 09 | 0.035 | 0.3 | 0.50 |
| 10 | 0.035 | 0.8 | 1.25 |
| 11 | 0.05 | 0.6 | 1.00 |
| 12 | 0.1 | 0.3 | 0.80 |

## 5: Anschlusstyp / Terminal Types :

| xx | Typ / Type |
|---|---|
| T1 | |
| T2 | |
| T7 | |
| T9 | |

* Mindestbestellmenge: 5000 Stk (Standard)
* Minimum order quantity: 5000 pcs (Standard)

| Serien Nr. / Series No. | Raster / Pitch: | Polzahl / Number of Conduct | Kupfer Leitung Größe Copper Conductor Size | Anschlusstyp / Terminal Types | Gesamtlänge / Overall Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AFFC | x | xx | xx | xx | xxx |